

HANDLEIDING MD-O REMOTE CONTROL

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning: **230 V ~ ± 10%, 50 Hz**
 Maximale nominale stroom: **6 A bij cos = 1**
 [2 A bij cos = 0,4]
 Eigen verbruik [af-/ingeschakeld]: **< 1 W / < 4 W**
 PIR detectiehoek: **Rondom 130° - 140°**

Wijzingen in uitvoering voorbehouden.

			
10s	10 sec	--	off
30s	30 sec	--	off
5	5 min	2 min	on
10	10 min	4 min	on
15	15 min	6 min	on
20 6	20 min	6 min	on
20 8	20 min	8 min	on
30	30 min	10 min	on
45	45 min	12 min	on

	Mate van detectiegevoeligheid
	Minder
	Standaard
	Maximaal (af fabriek; maximaal ingelezen)
on	Licht permanent aan
off	Licht permanent uit (na 5 uur; vervalt de override)
	Aan (microfoon aan. Geluid zichtbaar aan rode led in detector)
	Uit

100 & 30m Geen functie

	Intredende schemering
 	In 10 stappen kan men het lichtgrens instellen; waarboven het licht niet hoeft aan te gaan. De fabrieksinstelling; is de hoogste stap. Dus met de remote “-” naar beneden.
	Alle zelf ingestelde waarden vervallen hiermee.

